

ALADIN EnO Set 5, Jalousie-Empfänger STAK-STAS + Funktaster

Empfänger 300635 + Funktaster 300132

Flextron ALADIN EnO Set 5 bestehend aus: 1x ALADIN Funktaster 1-fach, batterieelos, im Design EDIZIOdue, mit Aufdruck ▼▲ inkl. Montage-Set zum Einbau in Kombination // 1x ALADIN Funk-Empfänger STAK-STAS Hirschmann. Der Empfänger kann mit div. ALADIN-Sendern individuell gesteuert und mit unterschiedlichen Funktionen und Parametern (bis 10 unterschiedliche Einstellungen) belegt werden. Es können dabei auf dem gleichen Kanal mehrere Sender auch mit unterschiedlichen Funktionen abgespeichert werden. Das erste Einlernen erfolgt beim Einschalten der Spannung. Der Empfänger verfügt über Repeater-Funktion und über Statusanzeige des aktiven Ausgangs (1 ↓). Der Empfänger kann auch von Sendern mit neuester Secure-Verschlüsselung angesteuert werden. Herstellung in der Schweiz / Swiss Made



Artikelnummer: 300985	E-Nummer: 207 986 009	Farbe: weiss
---------------------------------	---------------------------------	------------------------

Funktion:

2-Tasten-Funktion mit Lamellenverstellung
 AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 120s (Standard)
 AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 300s
 AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 120s (inverse Tastersteuerung)
 AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 300s (inverse Tastersteuerung)
 AUF/AB/STOPP ohne Lamellenverstellung (Rollladen/Markise) 120s
 AUF/AB/STOPP ohne Lamellenverstellung (Rollladen/Markise) 120s (inverse Tastersteuerung)
 AUF/AB/STOP - Eintastbefehl / Taste 0
 AUF/AB/STOP - Eintastbefehl / Taste 1
 AUF/AB - Impulsbefehl (Drücken während Fahrt) 120s
 Repeater-Funktion (standardmässig aktiviert)
 Alle Funktion sind via Funktaster beim Einschalten der Spannung einstellbar
 Statusanzeige des aktiven Ausgangs
 Beide Kanäle sind gegenseitig verriegelt
 Bei Spannungsunterbruch erfolgt ein Selbsttest, die Programmierung bleibt erhalten

Einsatzbereich:

Für alle Motoren mit Hirschmann-Stecker STAK3/STAS
 Für Jalousie
 Für Rollläden
 Für Sonnenstoren / Markisen
 Für Dachfenster
 Kann einfach im Rollladenkasten verbaut werden (Rollladenmonteur oder Elektriker), steckbar
 Ansteuerung: für 1 Motor
 Steuern via Smartphone möglich / Smart Home / Homee kompatibel ab Gerätelabel mit □

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean		
Spannungsversorgung:	230V~ / 50 Hz		
Standby-Verbrauch:	< 0,5 W		
Schaltleistung:	■ Kontaktbelastung pro Kanal: max. 3,5A		
Betriebstemperatur:	-20° bis +50° C		
Absicherung:	max. 13A		
Schutzklasse:	IP20		
Herstellung:	CH - Schweiz		
Einbindung mit/in:	■ ALADIN EnOcean-Funksender ■ KNX-Gateways		
Steuerung/Verwendung:	■ Jalousiesteuerung ■ Smart-Home / Homee / via Mobile Phone		
Zertifizierung:	KEMA-KEUR / CB / DEKRA / CE		
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ ICE 60669-2-1:2021 ■ ICE 60669-1:2017 ■ EN 60669-1:2018 ■ EN 60669-2-1; 2004 +A1:2009 +A12:2010		
Masse in mm (LxBxH/T):	L	B	H
	130	30	28
Montage:	UP - Unterputz		
Einbau in Mehrfachkombination:	ja - möglich		

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

1 x Jalousie-Empfänger STAK/STAS
 1 x Funktaster ALADIN bedruckt, mit Montageplatte
 1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen
 Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung
 Manual in D / F