

ALADIN Set de signalisation No 2

Avec poussoir radio - I / O

Un ordre de commutation est envoyé par le poussoir radio au récepteur signalisation d'entrée. La signalisation passe au rouge ou au vert. L'état de la signalisation n'est pas visible sur l'émetteur. Il est particulièrement adapté aux bureaux, aux salles d'attente, aux cabinets médicaux, etc. L'ensemble peut être étendu en option avec la cloche radio ALADIN Bell (300468). Récepteur avec 4 pictogrammes différents.

No d'article: 300341	E-No: 205 940 859	Couleur: blanc
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Fonctions:

Affichage de la signalisation en rouge / vert
 Avec poussoir radio mural / pas indication de l'état de la signalisation
 Récepteur avec extension pour une lampe optionnelle
 Il est possible d'arrêter les opérations de nuit
 En option l'ensemble peut être complété par une cloche radio "Bell"

Domaine d'applications:

Installer le récepteur de signalisation à côté de la porte
 Pour des bureaux, salles de réunion
 Pour des réception / administrations publiques
 Pour des pratiques médicales / hôpitaux, etc



Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean
Autoconsommation:	< 0,5 W
Alimentation d'énergie:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Générateur d'énergie interne sans batterie / sans câblage ■ Tension ~ 230V
Température ambiante:	0° à +40° C
Type de protection:	IP20
Production:	DE
Intégration avec/dans:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Système d'occupation
Contrôle/Utilisation:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Commande d'éclairage ■ Commande et commutations div.
Certification:	KEMA/KEUR, CE
Conformité:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EMV-2014/30/EU (EMC) ■ NS / LV Directive 2014/35/EU
Installation:	ENC - encastrée

Documents de produits:

Livraison:

1 x poussoir radio (Art. 300131)
1 x Récepteur ENC avec LED (Art. 300346)
1 x Cadre de recouvrement EDIZIOdue
1 x Couverture pour le récepteur de signalisation
4 x pictogrammes (séance, accueil, entrée, médecin)
Notice en De