

Rauchmelder FireHawk

Langzeitbatterie / ca. 10 Jahre

Kleinerer Rauchmelder mit fest integrierter, nicht wechselbarer Langzeitbatterie. Der Melder zeichnet sich durch seine sichere Funktion und durch seine störungsfreie Langlebigkeit aus. Ein neues Verfahren überwacht und verbessert intern die Energieversorgung von Lithiumbatterien und sorgt so für eine max. Lebensdauer der Batterie ohne Störungen. Diese Eigenschaften führten dazu, dass in einigen Ländern Rauchmelder mit Batterieproblemen von div. Hersteller durch die Feuerwehren mit dem Rauchmelder "FireHawk" ersetzt wurden. Optional ist eine Adapterplatte für die Montagehalterung zum einfachen Austausch von Rauchmelder "FireAngel" erhältlich.


Artikelnummer:

102130

Typ:

FHB-10-CH

Funktion:

Rauchmelder mit TSE-Technologie

Optisch, mit Thermodifferenzial-Überwachung

Mit fest eingebauter Lithiumbatterie / 10 Jahre Betriebsdauer

Kein Batteriewechsel notwendig

Wartungs- und Bedienerfreundlich

Einfache Installation

Mit Alarm-Stummschalt-Taste

Einsatzbereich:

In Wohnbereich

Empfehlung: in jeden Raum (ausser Bad)

In Wohnwagen / Camper

Im Gewerbe

Nicht in Bauten mit Pflicht einer Brandmeldeanlage nach VKF

Technische Daten:
Technologie:

- Fotoelektronischer Rauchmelder

Messverfahren:

- TSE-Technology
- Optisch mit Thermo-Kontrolle
- Neuester Logarithmus zur sicheren Alarmerkennung

Farbe:

weiss

Energieversorgung:

- Langzeit-Batterie / fest eingebaut
- Lithium-Batterie
- Batterie 3V

Batterielebensdauer:

- ca. 10 Jahre / in beheizten Räumen

Warnton:

- Akustischer Alarm mit 85 dB / 3 m

Alarmstummschaltung:

- Drücken der Prüftaste
- Stummschaltung während 10 min möglich

Statusblinken:

- Schwaches Statusblinken ca. alle 60 s

Temperatur-Bereich:

- +4° bis +38° C

Prüf- / Stummschalttaste:

- Gleiche Taste für beide Funktionen

Selbsttest des Gerätes:

- Interner Test alle 60 s

Selbstwartung Batterie:

- Neue Technologie verbessert Batteriewerte
- Lithiumbatterie / periodische, interne Batteriewartung durch Elektronik
- Schützt vor falschen Batteriewechsel-Meldungen

Wartungsintervall:

- Funktionstest ca. alle 4 Monate
- Reinigung 1 x jährlich (im Wohnbereich)

Masse: Ø / Höhe in mm:

- Ø 87 mm / H 38 mm

Zertifizierung / Norm:

- EN 14604:2001/AC:2008
- VdS / 0786-CPR-21636

Garantiefrist:

- 5 Jahre Herstellergarantie

Austauschen gem. Norm:

- Austausch nach 10 Jahren
- Vorschrift zum Austausch gem. EN 14604

Produkteunterlagen:
Lieferumfang:

1 x Rauchmelder

1 Set Schrauben/Dübel

1 x Fixpad

Adapterplatte "FireAngel" optional erhältlich