

Détecteur de fumée FHB-10-CH Radio

Batterie longue durée / env. 10 ans

Kleinerer Rauchmelder mit fest integrierter, nicht wechselbarer Langzeitbatterie. Das Geräte verfügt über eine Funktionschnittstelle (mit eigener Langzeit-Batterie) und kann mit anderen Rauch-, Hitze und CO-Melder mit Funktionschnittstelle verbunden werden. Der Melder zeichnet sich durch seine sichere Funktion und durch seine störungsfreie Langlebigkeit aus. Diese Eigenschaften führten dazu, dass in einigen Ländern Rauchmelder mit Batterieproblemen von div. Hersteller durch die Feuerwehren mit dem Rauchmelder "FireHawk" ersetzt wurden. Optional ist eine Adapterplatte für die Montagehalterung zum einfachen Austausch von Rauchmelder "FireAngel" erhältlich. Bei fehlendem Unterhalt wird die Energieversorgung durch ein neues Verfahren sicher überwacht und so für ein störungsfreies Funktionieren mit max. Lebensdauer der Batterie gesorgt.



No Art.: 102131	Typ: FHB-10W-CHF
---------------------------	----------------------------

Fonction:

Rauchmelder mit TSE-Technologie
Optisch, mit Thermodifferenzial-Überwachung
Fixe Langzeitbatterie / kein Batteriewechsel notwendig
Funkvernetzung auf 868 MHz mit anderen FireHawk Meldern
Funkmodul verfügt über eigene Langzeitbatterie
Wartungs- und Bedienerfreundlich
Einfache Installation
Mit Alarm-Stummschalt-Taste / Funkalarm ausschalten

Domaine d'applications:

In Einfamilienhäuser etc.
Im Gewerbe
Nicht in Bauten mit Pflicht einer Brandmeldeanlage nach VKF
Empfehlung: keine grossen Funknetze einrichten (max. 15 Melder)
INFO: Bei zuvielen Meldern ist eine Übersicht schwierig, wo ein Alarm ausgelöst wurde

Caracteristiques techniques:

La technologie:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Détecteur de fumée photoélectronique
Méthode de détection:	<ul style="list-style-type: none"> ■ TSE-Technology ■ Optique avec contrôle thermique ■ Dernier logarithme pour une détection sûre des alarmes
La couleur:	blanc
Alimentation d'énergie:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Batterie longue durée / installée de façon permanente ■ Pile 3 A lithium / installée permanente
Durée de vie des piles:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Env. 10 ans / dans des locaux chauffés
Alarme acoustique:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alarme sonore de 85 dB / 3 m
Alarme muette:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur le bouton "test" ■ Mettez en sourdine possible pendant 10 min
Transmission radio:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Possible / fréquence radio 868 MHz
Statut clignotant:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Statut faible clignotant environ toutes les 60 s
Plage de température:	<ul style="list-style-type: none"> ■ +4° à +38° C
Bouton Test / Mute:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Même touche pour les deux fonctions
Auto-test de l'appareil:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Test interne toutes les 60 s
Batterie d'auto-entretien:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nouvelle technologie améliore les valeurs de la batterie ■ Batterie au lithium / entretien périodique interne par l'électronique ■ Protection contre les faux messages de changement de pile
Intervalle de maintenance:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Test env. tous les 4 mois ■ Nettoyage 1 x par an (dans la zone d'habitation)
Dimensions: Ø / hauteur en mm:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 90 mm / H 60 mm
Montage:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vis et chevilles ■ Fixpad / feuille adhésive
Certifications / Normes:	<ul style="list-style-type: none"> ■ EN 14604:2001/AC:2008
Période de garantie:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Garantie fabricant de 5 ans
Remplacement selon la norme:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Remplacement après 10 ans ■ Directive de remplacement selon norme EN 14604

Notice d'installation:

Livraison:

1 x Rauchmelder mit Funkmodul
1 Set Schrauben/Dübel
1 x Fixpad
Adapterplatte "FireAngel" optional erhältlich