

## ALADIN Design Pultsender "Desk" zu Eintrittsampel

### Mit Statusanzeige Rot/Grün

Der Design-Pultsender mit Status-Anzeige zur Steuerung der Eintrittsampel. Formschönes, edles Alugehäuse mit LED-Drucktasten für die Anzeigumschaltung und Statusabfrage.

<b>Artikelnummer:</b> 300344	<b>E-Nummer:</b> 205 940 959	<b>Farbe:</b> silber-alu
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

#### Funktion:

Funk-Pultsender zum mobilen Betrieb auf Pulten / Tischen  
2 Tasten-Bedienung (rot / grün)  
Steuert an beim Eingang die Funkampel (rot / grün) eintreten - warten  
Energiespar-Modus / kurzer Tastendruck zeigt Ampel-Status an  
Nacht-AUS der Ampel / langer Tastendruck schaltet Ampel AUS

#### Einsatzbereich:

Mobile Verwendung auf Pulten  
in Büros / Sitzungszimmer  
bei Empfang / öffentliche Verwaltungen  
bei Arztpraxen / Spitäler etc.

#### Technische Daten:

<b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>	868,3 MHz / EnOcean		
<b>Energieversorgung:</b>	■ Lanzeitbatterie / 3 x AAA		
<b>Betriebstemperatur:</b>	0° bis +40° C		
<b>Schutzklasse:</b>	IP20		
<b>Herstellung:</b>	DE		
<b>Einbindung mit/in:</b>	■ Ampel-System		
<b>Steuerung/Verwendung:</b>	■ Div. Steuern und Schalten		
<b>Zertifizierung:</b>	CE		
<b>Konformität:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> </ul>		
<b>Masse in mm (LxBxH/T):</b>	<b>L</b>	<b>B</b>	<b>H</b>
	100 Ø 40		
<b>Montage:</b>	UP - Unterputz		

#### Produkteunterlagen:



#### Lieferumfang:

1 x Design-Pultsender "Desk"  
3 x Batterien / AAA  
Manual in D