

ALADIN Set 2 / Mini-Empfänger 1-Kanal mit Nebenstelle + Funktaster

Empfänger 300817 + Funktaster 300130


Flextron ALADIN Set 2 bestehend aus: 1x ALADIN Funktaster 1-fach, batterieles, im Design EDIZIODue, inkl. Montage-Set zum Einbau in Kombination // 1 x ALADIN Mini-Empfänger 1-Kanal, mit Nebenstellen-Eingang (für Taster/Schalter), zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern. 9 Funktionen zum Schalten, zur Impuls-Steuerung und für Minuterie (5 Min.) sind einstellbar. Nachfolge-Set des 207 982 009.


Artikelnummer: 300984	E-Nummer: 207 985 009	Farbe: weiss
---------------------------------	---------------------------------	------------------------

Funktion:

2-Tasten-Funktion (Standard)
 1-Tasten-Funktion
 Impuls-Funktion (ohne/mit Notstopp)
 Minuterie / Nachlaufzeit: 5 min
 Handsender-Funktion (Tasten A-D programmierbar)
 Nebenstelle zum Schalten
 Nebenstelle: mit Minuterie 5 min.

Einsatzbereich:

Zur Erweiterung bestehender Installationen (verkabelt) mit Funktaster
 Bei Renovationen mit unterschiedlichen Schaltkreisen (Erweiterung mit Funktaster)
 Kleine Bauform / Einbau bei knappem Platz
 Steuern via Smartphone möglich / Smart Home / Homee kompatibel ab Geräte-label mit 



Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean						
Standby-Verbrauch:	< 0,5 W						
Schaltleistung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ohmsche Last: 2300 W ■ Motorenlast: 600 VA 						
Energieversorgung:	■ Netzspannung ~ 230V						
Betriebstemperatur:	0° bis +40° C						
Absicherung:	max. 13A						
Schutzklasse:	IP20						
Herstellung:	CH - Schweiz						
Einbindung mit/in:	<ul style="list-style-type: none"> ■ UP-Empfänger ■ Netzfreischaltung 						
Steuerung/Verwendung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtsteuerung ■ Div. Steuern und Schalten ■ Netzfreischaltung ■ Smart-Home / Homee / via Mobile Phone 						
Zertifizierung:	CE						
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EN 60669 						
Masse in mm (LxBxH/T):	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>B</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>47</td> <td>38</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>	L	B	H	47	38	24
L	B	H					
47	38	24					
Montage:	UP - Unterputz						

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

1 x UP-Empfänger
 1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte
 1 x Rahmen EDIZIODue / Grösse 1
 1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen
 Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung
 Manual in D / F